

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10258

Цена в прайсе: 154 тг.

BT139-800E, Симистор (триак), управление двигателями



Полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для коммутации в цепях переменного тока. В электронике часто рассматривается как управляемый выключатель (ключ).

Технические параметры

Максимальное обратное напряжение Uобр.,В 800

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В 800

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А 16

Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А 140

Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В 1.6

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 0.1

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В 1.5

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс 20

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс 20

Время включения tвкл.,мкс 2

Рабочая температура,С -40...125

Корпус to220ab