

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 12547**

**Цена в прайсе: 7272 тг.**

### **Контроллер солнечной батареи CMP12-10A 12V**



**Контроллер заряда CMP12-10A 12V для солнечных батарей** - не требует обслуживания, защита от перегрузок и короткого замыкания, от перезаряда и переразряда аккумулятора, светодиодная индикация состояния.

#### **Назначение контроллера заряда CMP12-10A 12V для солнечных батарей**

Контроллер заряда CMP12 предназначен для управления режимами заряда и разряда аккумуляторных батарей в составе солнечной батареи.

Контроллер CMP12 обеспечивает максимальную работоспособность и долговечность всех элементов системы, защищают ее от перегрузок и коротких замыканий.

#### **Особенности контроллера заряда CMP12-10A 12V для солнечных батарей**

Светодиодная индикация состояния аккумуляторной батареи

Контроллер не требует обслуживания и имеет электронную защиту от перегрузок.

Защита от перенапряжения, короткого замыкания, неправильной полярности подключения солнечной батареи, аккумуляторной батареи и нагрузки, электронный предохранитель.

#### **ВНИМАНИЕ !!!**

**Сначала подключите к контроллеру аккумулятор, а только потом солнечную батарею.**

**Не отключайте от контроллера аккумулятор с подключенной солнечной батареей.**

**Сначала отключите от контроллера солнечную батарею, а только потом аккумулятор.**

**В противном случае из-за броска напряжения Вы можете сжечь контроллер.**

## **Характеристики контроллера заряда СМР12-10А 12V**

Номинальное напряжение: 12В

Номинальный ток зарядки: 10А

Номинальный ток нагрузки: 10А

Остановка питания: 10.8 или 21.6V

Возобновление питания: 11.8V или 23.6V

Остановка зарядки: 14В или 28В