

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10262

Цена в прайсе: 2227 тг.

Мультиметр DT-830B



Этот прибор жизненно необходим тем, кто занимается ремонтом самого разного оборудования. Да и в обычном доме он не будет лишним. Ведь благодаря одному-единственному инструменту можно измерить напряжение в сети, силу тока, определить сопротивление.

Работа с этой моделью предполагает следующие виды измерений:

- Измерение силы тока: данный прибор позволяет проводить замеры *только постоянного тока*. Для этого щупы, включенные в гнезда "СОМ" и "VΩmA" включаются в цепь последовательно с нагрузкой. При токе более 0,2 А щуп "VΩmA" переключаем в гнездо "10A". Переключатель пределов установить в требуемое положение.
Для измерения переменного тока необходимо воспользоваться прибором типа DT-9202A/9208A.
Измерение прибором силы тока свыше 10А не предусмотрено. Для этих целей воспользуйтесь моделью с токоизмерительными клещами, например модели Mastech MY-68.
- Измерение напряжения: прибор может измерять значения постоянного и переменного напряжения. Для этого щупы подключаются в гнезда "СОМ" и "VΩmA", а переключателем выбирается род напряжения DCV - постоянное, ACV - переменное, и необходимый предел.
Как определить полярность напряжения: При подключении черного щупа к разъему "СОМ", красного к "VΩmA", а вторых концов к "минусу" и "плюсу" соответственно, на индикаторе прибора показания будут без знака "-" (минус)
- Измерение сопротивления: переключатель ставится в положение "Ω" на необходимый предел измерения. Измеритель DT-830B позволяет контролировать данный параметр в пределах 200 Ом - 2МОм с точностью 1%