

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17137 Цена в прайсе: 181501 тг.

Г6-28 генератор сигналов специальной формы, Б/У



Генератор сигналов Г6-28 — устройство, являющееся источником электрических сигналов в диапазоне инфранизких, низких и высоких частот.

Генератор Г6-28 выполнен по схеме функционального генератора с электронным управлением частотой. Генераторы сигналов Г6-28 применяются для комплексного определения характеристик цепей и систем, для исследования логических схем с помощью цифровых последовательностей. Также генераторы Г6-28 используются для имитации и создания задержки.

Спецификация:

Модель	Г6-28
Диапазон частот	0,001 Гц — 1 МГц (9 поддиапазонов)
Основная погрешность установки частоты	$\pm 1\%$ (0,1 Гц 100 кГц) $\pm 2\%$ (0,001-0,1 Гц и 100 кГц-1 МГц)
Выходное напряжение	500 мкВ — 5 В (600, 50 Ом)
Коэффициент гармоник, %	1 (20 Гц-10 кГц) 1,5 (10 — 100 кГц) 3 (выше 100 кГц)
Длительность фронта и среза прямоугольного сигнала	60 нс
Работа в следующих режимах	внешнего запуска пачки колебаний разового ручного запуска
Потребляемая мощность	60 ВА
Питание	220 В, 50 Гц

Глубина	370 мм
Ширина	490 мм
Высота	135 мм
Вес	12,5 кг