

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18020      Цена в прайсе: 29591 тг.**

**Электрический миниатюрный паяльник T85 с жалом BC2, 96 Вт**



Паяльник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей.

### **Внимание!**

Чтобы паяльник работал через разъем type-c необходимо, чтобы блок питания поддерживал протокол QC/PD.

### **Спецификация:**

- Интерфейс USB: Type-C;
- Экран: 0.87 "OLED (128 \* 32 пикселя);
- Скорость нагрева: до 6 секунд, при 24 В;
- Мощность (DC): 96 Вт;
- Мощность (PD): 65 Вт;
- Рабочее напряжение (DC): от 12 до 24 В;
- Рабочее напряжение (PD): от 9 до 20 В;
- Диапазон температур: от 80°C до 480°C;
- Габариты: 114x18x15 мм.

### **Скорость нагрева:**

Напряже- ние	Ток	Мощность	Скорость нагрева
24V	$\geq 4A$	96W	6s
20V	$\geq 3.25A$	65W	8s
15V	$\geq 2.5A$	37.5W	12s
12V	$\geq 2A$	24W	17s
9V	$\geq 1.5A$	13.5W	30s