

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18103      Цена в прайсе: 18590 тг.**

### **Рация портативная Baofeng UV-82**



Портативная рация обладает большим преимуществом по сравнению с аналогичными радиостанциями других производителей: благодаря двойной кнопке РТТ стало намного проще активно работать на двух частотах. Теперь можно производить передачу сигнала на любой из двух выбранных активных частот одним нажатием кнопки.

Благодаря улучшенному приемнику и большой (до 5 Ватт) выходной мощности рация UV-82 обеспечивает уверенную связь на городских улицах до 2 км, за городом на равнинной местности - до 15 км. В остальном же Baofeng UV-82 — это качественная двухдиапазонная портативная рация, захватывающая частоты от 136 до 174 МГц и от 400 до 520 МГц. По этой причине связать ее с любой радиостанцией LPD, FRS и PMR диапазона не составит никакого труда.

Несмотря на низкую цену, UV-82 имеет все необходимые функции для работы в эфире: сканирование по частоте и каналам, функция голосовой активации передачи VOX, одновременный приём на 2-х каналах, 128 ячеек памяти, DCS и CTCSS субтоны и другие.

Из приятных дополнений Baofeng UV-82 следует отметить наличие довольно яркого фонарика и возможность прослушивания FM-радио.

#### **Особенности:**

- Двух-диапазонный переносной приёмник-передатчик (трансивер) с экраном ЖКИ;
- FM-радио приёмник (65 МГц - 108 МГц);
- Частотный и канальный режимы;
- Поддержка сигналов DTMF;
- Поддерживает 105 субтонов "DCS" и 50 субтонов "CTCSS" с возможностью ручной

- установки;
- Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS;
  - Функция VOX (передача включается по наличию звука);
  - Функция Alarm (тревога);
  - 128 ячеек памяти;
  - Широкополосная/узкополосная модуляция;
  - Программируемый цвет подсветки дисплея и время её включения;
  - Функция «бип» на клавиатуре;
  - Одновременный приём двух разных частот;
  - Выбираемый шаг изменения частоты: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 кГц;
  - Функция OFFSET (сдвиг частоты для работы с репитерами);
  - Функция сохранения заряда батареи (SAVE);
  - Ограничение времени передачи, настраиваемое (функция TOT);
  - Три режима сканирования частот;
  - Функция «BCLO» (Busy Channel Lockout) (запрет передачи, если на данной частоте уже идёт передача);
  - Встроенный светодиодный фонарик;
  - Устройство может программироваться через специальный кабель;
  - Настраиваемый порог работы шумоподавителя (от 0 до 9);
  - Одновременный приём на разных диапазонах;
  - Тон окончания передачи;
  - Блокировка клавиатуры.

### **Спецификация:**

- Дальность связи в степной равнинной местности до 12 км;
- Диапазон частот: от 136 до 174 МГц и от 400 до 520 МГц;
- Количество каналов: 128;
- Выходная мощность передатчика: 8 Вт;
- Система кодирования каналов: CTCSS/DCS;
- Тип и емкость аккумулятора: 7.4 В, 2800 мАч Li-Ion;
- Время работы без подзарядки (при рабочем цикле 5-5-90): 12 ч;
- Степень защиты: IP56;
- Встроенный фонарик: есть;
- Вес: 226 г.

### **Габариты:**

