

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18860

Цена в прайсе: 660 тг.

Тиристор КУ203И, 200 В



КУ203И — тиристор с анодом, катодом и управляющим электродом. Предельные постоянные напряжения закрытого состояния и обратное напряжение: по 200 В.

Назначение

КУ203И — тиристор для управляемого переключения тока в электронных схемах. Буква И обозначает конкретное исполнение по электрическим параметрам.

Параметры по заводской этикетке

- Максимально допустимое постоянное напряжение закрытого состояния: 200 В.
- Максимально допустимое постоянное обратное напряжение: 200 В.
- Постоянный обратный ток: не более 10 мА при обратном напряжении 200 В.
- Напряжение открытого состояния: не более 2,0 В при токе 10 А и токе управления 350 мА.
- Отпирающий импульсный ток управления: не более 450 мА при прямом напряжении 10 В, длительности импульса 3 мкс и частоте повторения 50 Гц.

Электрические параметры нормированы при нормальных климатических условиях. Числа 10 А и 350 мА в строке падения напряжения являются условиями измерения. Значения 200 В относятся к постоянному напряжению; для конкретной схемы необходимо проверить допустимые токи, охлаждение и условия коммутации.

Выводы

Три вывода: анод, катод и управляющий электрод. Их расположение проверьте по чертежу и реальному прибору перед подключением.

Документация: [заводская этикетка серии КУ203 с данными КУ203И, аА0.336.061 ТУ.](#)