

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19041

Цена в прайсе: 25783 тг.

Блок питания MEAN WELL RSP-150-27, 27 В, 5,6 А, 151,2 Вт



Встраиваемый импульсный блок питания MEAN WELL RSP-150-27: выход 27 В DC, ток до 5,6 А, номинальная мощность 151,2 Вт. Активная коррекция коэффициента мощности PFC, естественное охлаждение и металлический корпус высотой 30 мм. Требуется монтаж в оборудование и защитного заземления.

MEAN WELL RSP-150-27

Одноканальный импульсный источник питания для встраивания в системы автоматизации и измерительное оборудование с подходящими электрическими параметрами. Перфорированный металлический корпус охлаждается естественной конвекцией. Предусмотрены активная PFC и светодиодная индикация питания.

Характеристики

- Номинальный выход: 27 В DC, 5,6 А, 151,2 Вт.
- Регулировка выходного напряжения: 25,7–29,7 В DC.
- Вход: 85–264 В AC, 47–63 Гц, либо 120–370 В DC.
- Типовой КПД: 89,5%. Типовой коэффициент мощности при полной нагрузке: PF > 0,93 при 230 В AC; PF > 0,98 при 115 В AC.
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.
- Размеры корпуса: 199x99x30 мм (ДxШxВ).
- Рабочая температура: –30...+70 °C с учётом снижения допустимой нагрузки по графикам производителя.

Монтаж и безопасность

Опасное напряжение на входных клеммах. Подключение должен выполнять

квалифицированный специалист при отключённом питании. Необходимы защитное заземление FG, установка внутри корпуса оборудования и свободные вентиляционные отверстия. Перед подключением нагрузки проверьте напряжение и полярность; не превышайте допустимые ток и мощность. При повышенной температуре и низком входном напряжении нагрузку уменьшают согласно документации.

Подробные параметры и монтажные размеры: [технический лист MEAN WELL RSP-150](#).

Требования безопасности: [инструкция MEAN WELL по установке](#).