

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 12565**

**Цена в прайсе: 3786 тг.**

### **JSN-SR04T Ультразвуковой датчик расстояния с последовательной передачей данных**



Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер (датчик расстояния) JSN-SR04T. Генерирует звуковые импульсы и по отраженному сигналу определяет расстояние до объекта. Программно сравнивая показания датчика, можем определить, перемещается ли объект, скорость и направление движения.

Водонепроницаемый датчик расстояния JSN-SR04T с последовательной передачей данных. Имеет питание 5 В, и 2 управляющих контакта Trigger и Echo, подав на Trigger высокий уровень, на Echo мы получаем время, за которое ультразвуковая посылка, отразившись от препятствия возвращается обратно в приёмник, откуда мы можем посчитать расстояния до препятствия. Датчик расстояния JSN-SR04T состоит из чувствительного элемента и платы управления. Чувствительный элемент включается в специальное гнездо платы управления. Штекер чувствительного элемента оснащен ключом, а гнездо платы управления пазом, поэтому соединить элементы неправильно невозможно.

#### **Спецификация:**

- Рабочее напряжение (DC): 5 В;
- Ток: 30mA;
- Акустическая частота излучения: 40 кГц;
- Дальнее расстояние: 5 м;
- Слепая зона: 25 см;
- Размер модуля: 41 мм \* 28.5 мм /1.61 \* 1.12";
- Разрешение: около 0.5 см;
- Угол обзора: менее чем 50°;

- Рабочая температура:-10 до 70°С.

***Плата управления датчика имеет однорядную группу из четырех штыревых контактов:***

- 5V - напряжение питания;
- Trig - входной сигнал от контроллера;
- Echo - выходной сигнал датчика;
- GND - общий контакт.