

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18582

Цена в прайсе: 22 тг.

Индуктивность SMD CD32, 3.5x3x2.1 мм







SMD индуктивность CD32 3.5x3x2.1 мм - это электронные радиокомпоненты для поверхностного монтажа на печатную плату, которые имеют определённую индуктивность при малой ёмкости и небольшом активном сопротивлении.

Спецификация:

- Номинальная индуктивность: на выбор;
- Допуск номинальной индуктивности: 20 %;
- Способ монтажа: SMD.

Маркировка	Индуктивность	D.C.R (мОм) Max	Постоянный ток (А)
YS32-1R0M	1.0	0.05	2.20
YS32-1R2M	1.2	0.05	2.10
YS32-1R5M	1.5	0.06	1.8
YS32-2R2M	2.2	0.09	1.60
YS32-2R7M	2.7	0.09	1.40
YS32-3R3M	3.3	0.12	1.34
YS32-3R9M	3.9	0.13	1.25
YS32-4R7M	4.7	0.14	1.10
YS32-5R6M	5.6	0.15	0.95
YS32-6R8M	6.8	0.20	0.95
YS32-8R2M	8.2	0.25	0.92
YS32-100M	10.0	0.32	0.90
YS32-120M	12.0	0.35	0.85
YS32-150M	15.0	0.46	0.75
YS32-180M	18.0	0.52	0.70
YS32-220K	22.0	0.65	0.60
YS32-270K	27.0	0.75	0.55
YS32-330K	33.0	0.92	0.50
YS32-390K	39.0	1.03	0.48
YS32-470K	47.0	1.27	0.45
YS32-560K	56.0	1.50	0.30
YS32-680K	68.0	2.00	0.26
YS32-820K	82.0	2.15	0.23
YS32-101K	100.0	2.85	0.20
YS32-121K	120.0	3.40	0.18
YS32-151K	150.0	4.20	0.16
YS32-181K	180.0	4.50	0.15
YS32-221K	220.0	5.70	0.14

Габариты:



TYPE	A	B	C	D1 Ref.	D2 Ref.	E Ref.	F Ref.
YP0302	3.5±0.3	3.0±0.3	2.1±0.3	1.0	1.0	3.6	3.2