

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18635

Цена в прайсе: 56 тг.

MF-R075, Предохранитель самовосстанавливающийся



Самовосстанавливающиеся предохранители серии MF-R являются миниатюрной альтернативой традиционным громоздким предохранителям. Они обеспечивают безупречную защиту компьютерной и портативной техники, батарейных устройств, автомобильной электроники.

Предохранитель самовосстанавливающийся - применяется для защиты электронной аппаратуры. Принцип действия основан на резком увеличении сопротивления при превышении порогового тока, протекающего через него.

Преимущества:

- Быстрое срабатывание;
- Маленький размер;
- Комбинированная защита от превышения тока или перегрева устройства;
- Стабильная защита.

Спецификация:

- Максимальное рабочее напряжение: 60 В;
- Максимально допустимый ток: 40 А;
- Максимальная мощность в переключенном состоянии: 0.9 Вт;
- Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию: 0.75 А;
- Минимальный ток, приводящий к срабатыванию (скачку сопротивления): 1.5 А;
- Минимальное начальное сопротивление (мин.): 0.18 Ом;

- Максимальное начальное сопротивление (макс.): 0.4 Ом;
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C.