

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



Артикул: 10262

Цена в прайсе: 987 тг.

### Мультиметр DT-830B



Этот прибор жизненно необходим тем, кто занимается ремонтом самого разного оборудования. Да и в обычном доме он не будет лишним. Ведь благодаря одному-единственному инструменту можно измерить напряжение в сети, силу тока, определить сопротивление.

Работа с этой моделью предполагает предполагает следующие виды измерений:

- Измерение силы тока: данный прибор позволяет проводить замеры *только постоянного тока*. Для этого щупы, включенные в гнезда "COM" и "VΩmA" включаются в цепь последовательно с нагрузкой. При токе более 0,2 А щуп "VΩmA" переключаем в гнездо "10A". Переключатель пределов установить в требуемое положение.  
Для измерения переменного тока необходимо воспользоваться прибором типа DT-9202A/9208A.  
Измерение прибором силы тока свыше 10А не предусмотрено. Для этих целей воспользуйтесь моделью с токоизмерительными клещами, например модели Mastech MY-68.
- Измерение напряжения: прибор может измерять значения постоянного и переменного напряжения. Для этого щупы подключаются в гнезда "COM" и "VΩmA", а переключателем выбирается род напряжения DCV - постоянное, ACV - переменное, и необходимый предел.  
Как определить полярность напряжения: При подключении черного щупа к разьему "COM", красного к "VΩmA", а вторых концов к "минусу" и "плюсу" соответственно, на индикаторе прибора показания будут без знака "-" (минус)
- Измерение сопротивления: переключатель ставится в положение "Ω" на необходимый предел измерения. Измеритель DT-830B позволяет контролировать данный параметр в пределах 200 Ом - 2МОм с точностью 1%