

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17045 Цена в прайсе: 52229 тг.

Станок намоточный ручной FY-130



Станок намоточный FY-130 механический с электронным счетчиком. Предназначен для намотки: трансформаторов, дроселей, катушек на каркасы и оправки. Можно мотать медный и алюминиевый обмоточные провода, а также ленты и шины. Используется для ремонта различного электрооборудования и восстановления обмоток электрических машин, а также для различного мелкосерийного и штучного производства.

Технические характеристики модели FY-130:

- Станина выполнена с литого чугуна и окрашена в черный цвет;
- Максимальный диаметр, который он может наматывать: 150 мм;
- Максимальная ширина, на которую он может наматывать : 120 мм;
- Диапазон отсчета: 0-99999 Круговой;
- Цена деления счетчика : 1/10 оборота;
- Коэффициент передачи: 1: 6 (быстрый); 1: 1 (медленно);
- Скорость вращения: 0-2000 об / мин.;
- Питание счетчика: 220В, 50 Гц;
- Вал: м10, длиной 140мм;
- Габаритные размеры: 340x110x190 мм;
- Вес нетто: 3,950 кг.

Как работать со станком FY-130:

1. Намоточное устройство должно быть установлено на прочном рабочем столе. На станке имеется отверстия для крепления к рабочему столу.
2. Намоточный станок может приводиться в движение как вручную, так и электрическим

мотором. При работе от электродвигателя рукоятка должна быть снята, а шпиндель станка должен вращаться со скоростью не выше 2000 об / мин.

3. Регулярно заливаете немного смазочного масла в отверстия масляного фильтра на шпинделе.
4. Нажмите кнопку сброса счетчика и верните ее в положение «00000,0», прежде чем станок начнет работать.