

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10715 Цена в прайсе: 33990 тг.

Цифровой мультиметр Victor VC97



Цифровой мультиметр VC97 с 3 3/4 - разрядным жидкокристаллическим дисплеем с высотой цифр 32мм.

Прибор имеет функции измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры и коэффициента заполнения, проверки диодов, транзисторов и прозвонки цепей. Прибор также оснащен функциями отображения единицы измерения, относительных измерений, автоматического и ручного выбора предела измерения, автоотключения и предупреждения перед автоотключением.

Спецификация:

- Автоматический выбор диапазона измерений
- Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов, автовыбор диапазона измерения
- Постоянное напряжение: 400mV/4/40/400V: +/-0.5%, 1000V: +/-1.0%
- Переменное напряжение: 400mV: +/-1.5%, 4/40/400V: +/-0.8%, 750V: +/-1.0%
- Постоянный ток: 400mk/4m/40m/400mA: +/-1,0%, 20A: +/-2%
- Переменный ток: 400mk/4m/40m/400mA: +/-1,5%, 20A: +/-2%
- Сопротивление: 400/4K/40K/400K/4MOM: +/-0.8%, 40MOM: +/-1.2%
- Емкость конденсаторов: 4n/40nF: +/-2.5%, 400n/4mk/40mkF: +/-3.5%, 200mkF: +/-5.8%
- Частота: 10Hz/100Hz/1K/10K/100K/1M/30MHz: +/-0.5%
- Температура: -40°C - 400°C: +/-0.8%, 400°C - 1000°C: +/-1.5%
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
- Диодный тест
- Прозвонка соединений

- Относительная скважность импульсов
- Удержание показаний DATA HOLD
- Режим относительных измерений REL
- Автоматическое отключение с возможностью выключения этой функции
- Противоударный холстер