

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17610 Цена в прайсе: 170665 тг.

МСП-63 Магазин сопротивлений, Б/У



Мера электрического сопротивления — образцовые резисторы, специально сконструированные и изготовленные для использования в качестве мер электрического сопротивления.

Магазин сопротивлений МСП-63 предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления. Магазин сопротивлений МСП-63 применяют как многозадачную и двухдекадную переходную меру электрического сопротивления для измерения методом замещения. Это оборудование используют для цепей постоянного тока в лабораторных и производственных условиях. Магазин используется при температуре окружающего воздуха от 15 до 30°С и относительной влажности до 80%. По устойчивости к механическим воздействиям приборы относятся к тряскопрочным (группа 1).

Спецификация:

- Число декад: 7;
- Класс точности: 0.05;
- Диапазон сопротивления: от 0.035 Ом до 111111.1 Ом, ступенями через 0.01 Ом;
- Габаритные размеры: 180x245x345 мм;
- Вес: 7 кг.

Ток, пропускаемый через прибор, не должен превышать значений, указанных в таблице:

Включенная декада сопротивления	x10000 Ом	x1000 Ом	x100 Ом	x10 Ом	x1 Ом	x0,1 Ом	x0,01 Ом
Допустимый ток	0,007A	0,022A	0,07A	0,22A	0,7A	0,07A	0,7A