

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17611 Цена в прайсе: 63251 тг.

М2005 микроамперметр, Б/У



М2005 является многодиапазонным стрелочным прибором магнитоэлектрической системы, предназначенным для измерения только постоянного (или пульсирующего) тока.

Прибор устанавливается в аппаратуру, используемую для испытательных и измерительных целей. С помощью М2005 могут фиксироваться показатели тока, как на стационарных, так и на переносных устройствах. Прибор может быть использован в закрытых неотопливаемых помещениях. Установка предусмотрена конструкцией с помощью специальных растяжек посредством крепления его подвижной части, при этом не важно, как будет установлен прибор: горизонтально или вертикально.

Эксплуатировать прибор рекомендуется при температуре от +10 С° до +35 С°. допустимая влажность воздуха не свыше 80 процентов.

Спецификация:

- Время установления показаний не более: 4 с;
- Испытательное напряжение изоляции: 2 кВ;
- Класс точности: $\pm 0.2\%$;
- Габаритные размеры: 243x200x100 мм;
- Вес: 2.6 кг.

Конечные значения диапазонов измерений, падение напряжения указаны в таблице:

Конечное значение диапазона измерений, мкА	10	25	50	100	250	500	1000
Падение напряжения, мВ	63	400	516	573	607	618	624