

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18647**

**Цена в прайсе: 0 тг.**

**Шлейф FPC 0.5мм 40 pin, 12 см**



Плоский гибкий шлейф **FFC/FPC** с шагом **0,5 мм, 40 контактов**, длина **120 мм**. Два варианта:

- **Прямой (Type A / Same-side)** — дорожки открыты **с одной стороны на обоих концах**;
- **Обратный (Type B / Reverse)** — дорожки открыты **на противоположных сторонах**.  
Подходит для ЖК-панелей, камер, плат расширения, SBC и др.

Плоский гибкий шлейф (Flat Flexible Cable, FFC; часто называют FPC-кабелем) для соединения плат и модулей с высокой плотностью выводов. Шаг 0,5 мм, 40 линий, длина 12 см.

#### **Тип контактов (варианты)**

- **Прямой (Type A, Same-side)** — открытые контакты на *одной и той же* стороне кабеля с обоих концов. Совместим с разъёмами, где требуются «контакты вверх»/«вверх» или «вниз»/«вниз» одновременно.
- **Обратный (Type B, Reverse)** — открытые контакты на *противоположных* сторонах на концах кабеля. Нужен, когда посадочные разъёмы требуют зеркального расположения контактов.

#### **Совместимость**

Стандартный FFC для ZIF/LIF разъёмов с шагом 0,5 мм (например, в ЖК-модулях, камерах, ноутбуках, 3D-принтерах, SBC и т.п.). Уточняйте тип контактов вашего разъёма (same-side или opposite-side).

## **Примечания**

- Обозначения производителей: «Type A» = same-side (прямой), «Type B/D» = opposite-side (обратный).